NAPÁJECÍ ZDROJE A ZVONKOVÉ TRANSFORMÁTORY

Typ	Provedení	Vstup	Výstup						Ochrana proti přetížení			Určení	Str. v katalogu
			AC	DC	Stabilizované	Výstupní napětí	Výstupní proud	Spínaný	Tavná pojistka	Elektronická pojistka	Zkratuvzdorný		
ZNP-10-24	3M-DIN	AC 230 V	●	●	x	AC 24 V DC 24 V	0.4 A	x	●	x	●	DC i AC nestabilizované výstupní napětí 24 V	72
ZSR-30	3M-DIN	AC 230 V	●	●	●	DC 5-24 V AC 24 V	1.6 A- 0.3 A	x	●	●	●	regulovatelné stabilizované výstupní napětí v širokém rozsahu DC5-24 V: možnost dostavení výstupního napětí při zatížení dle potřeby	
PSB-10-12	MINI-BOX	AC 110-250 V	x	●	●	DC 12 V	0.84 A	●	x	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 12 V/10 W	69
PSB-10-24	MINI-BOX	AC 110-250 V	x	●	●	DC 24 V	0.42 A	●	x	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 24 V/10 W	
PS-30-R	3M-DIN	AC 100-250 V	x	●	●	DC 12-24 V	2.5 A - 1.25 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s regulovatelným výstupním napětím DC 12 - 24 V/30 W	
PS1M-15/ 12V	1M-DIN	AC 100 - 240 V	x	●	●	DC 12 V	1.25 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 12 V/15 W	70
PS1M-15/ 24V	1M-DIN	AC 100 - 240 V	x	●	●	DC 24 V	0.625 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 24 V/15 W	
PS2M-24/ 12V	3M-DIN	AC 100 - 240 V	x	●	●	DC 12 V	2 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 12 V/24 W	
PS2M-30/ 24V	3M-DIN	AC 100 - 240 V	x	●	●	DC 24 V	1.25 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 24 V/30 W	
PS3M-54/ 12V	6M-DIN	AC 100 - 240 V	x	●	●	DC 12 V	4.5 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 12 V/54 W	
PS3M-60/ 24V	6M-DIN	AC 100 - 240 V	x	●	●	DC 24 V	2.5 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 24 V/60 W	
PS4M-85/ 12V	4.5M-DIN	AC 100 - 240 V	x	●	x	DC 12 V	7.1 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 12 V/85 W	
PS4M-92/ 24V	4.5M-DIN	AC 100 - 240 V	x	●	x	DC 24 V	3.83 A	●	●	●	●	spínaný stabilizovaný napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 24 V/92 W	
ZTR-8-8	2M-DIN	AC 230 V	●	x	x	8 V	1 A	x	x	x	●	zvonkový zkratuvzdorný transformátor pro napájení zvonků, otevíračů dveří, domovních vrátných a hlásek	73
ZTR-8-12	2M-DIN	AC 230 V	●	x	x	12 V	0.66 A	x	x	x	●		
ZTR-15-12	3M-DIN	AC 230 V	●	x	x	4-8-12 V	2-1.5-1A	x	x	x	●		